

Onomschrijving	×	○	⚡	⚡	VA	Gek. %	VVA	L1	L2	L3
VLUCHTWEG AANDUIDING										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2			2			16	100	16		
VLUCHTWEG AANDUIDING										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2			2			16	100	16	16	
VERLICHTING VERKEERSWEG LAAG 0										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2			9			252	100	252		252
VERLICHTING BALZAAL LAAG 1										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2		4	4			188	100	188		
VERLICHTING BALZAAL LAAG 1										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2		5	4			288	100	288	288	
STUURSTROOM (ZIE TEK. E-61101-LK11-0)					1	200	100	200		200
WCD'S T.B.V. WIFI AANSLUITPUNTEN				6		1200	100	1200	1200	
...RESERVE...										
...RESERVE...										
UPS WERKPLAATS				8		1600	100	1600		
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
RESERVERUIMTE										
TOTAAL PREFERENT						3760	100	3760	3004	452
VERLICHTING 42V/TRAFO, LAAG 0		9				360	100	360		
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
VERLICHTING BALZAAL LAAG 1		19	2			848	100	848	848	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
VERLICHTING BALZAAL LAAG 2			30			630	100	630		630
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2					1	100	100	100		
ASP ZOLDER BALZAAL LAAG 2										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
...RESERVE...										
WCD'S LAAG 0				3		600	80	480		480
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
WCD'S BALZAAL LAAG 1			6			1200	70	840	840	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
WCD'S BALZAAL LAAG 1				5		1000	70	700	700	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
WCD T.B.V. LIGHTSERVER L50-1				1		250	100	250		250
WCD IN RUIMTE K.16				1		200	100	200	200	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
...RESERVE...										
WCD IN RUIMTE K.15				1		200	100	200		200
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
KROONLICHTER BALZAAL		1				1200	100	1200	1200	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
KROONLICHTER BALZAAL						1200	100	1200		1200
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
KROONLICHTER BALZAAL										
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
...RESERVE...										
ASP. T.B.V. INSTALLATIE XPN RUIMTE					1	500	50	250	83.5	83.5
YmZIK mbzh \ 5 x 2,5 mm2										
TOTAAL NIET PREFERENT HS2										
WCD'S ALGEMEEN				4		800	50	400	400	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
WCD'S ALGEMEEN				4		800	50	400		400
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
BODRKULON-DRAAIBANK (ZANDOPSTOP)				4		800	50	400	400	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
LASTRAFO				2		1000	50	500		
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
UPS				1		3000	50	1500	1500	
YmZIK mbzh \ 3 x 2,5 mm2										
WERKPLAATS				1		1000	50	500	167	167
YmZIK mbzh \ 5 x 2,5 mm2						7400		3700	1067	567
TOTAAL NIET PREFERENT HS3										
TOTAAL LK11-0						20648		15918	5002	2862

Opmerking:
INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN INSTALLATIEAUTOMATEN 16A.
VOOR STUURSTROOMSCHEMA ZIE TEKENING E-61101-LK11-0.
VOOR KLEMMENSTROKEN ZIE TEKENING E-61102-LK11-0.
OSB VOORZIEN VAN DEFECTSIGNALERING.
ALLE AFGAANDE BEKABELING HALOGEENVRIJ EN LOW SMOKE.
BESCHERMINGSGRAAD IP21.

REVISIE

Datum: 20-04-2012

Object nr: OR600721

REVISIE

PAR.:

DATUM:

VROM   Rijksgebouwendienst		Onderwerp		Hierbij behoort tek. -	
Omschrijving en adres van het werk		Berekeningen		-	
Renovatie Raad van State fase 2		Akkoord		-	
Raad van State		Formaat A2+		Schaal N.V.T.	
Den Haag		Getekend MZ		Datum 20-04-2012	
Instalatieschema		Bouwdeel WP		OR nr. 600721	
VERDEELKAST LK11-0		Bouwlaag 0		Projectnr. 252020	
Adviseur		Discipl. Fase		Bladnummer Subcode	
 ADVISEURS		Installateur		E R E-61100-LK11-0	
Huygen Electrica Roodepoortse Ingenieurs b.v. Lst. Omv. Oostplein 415 Postbus 42503 3006 DA Rotterdam Tel. 010 - 411 41 35 Fax 010 - 4116000 info@adviseurs.nl www.h-e-adviseurs.nl		 Breijer		Elektrotechniek	
				Geyersdordteweg 5 - 3088 GJ Rotterdam Postbus 9100 - 3000 GA Rotterdam Telefoon 010-287 65 30 Fax 010-287 65 39	