



provinsje fryslân
provincie fryslân

Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

058 292 5925
info@fryslan.nl
www.fryslan.nl

Opdrachtgever	Provincie Fryslân
Projectbeschrijving	Brug besturing typical revisie 3.0
Tekeningnummer	xxxxxxgm02
Projectleider	Projectleider

Fabrikant (bedrijf)	Bedrijfsnaam engineer
Adres	Bedrijfadres engineer
Postcode + Woonplaats	Bedrijfs postcode woonplaats engineer
Engineer	Naam engineer
Telefoonnummer	Tel. engineer
Bijzonderheden	Bijzonderheden

Ontwerp	2-12-2008		Aantal pagina's	186
Laatste wijziging	12-11-2018	Door D. Cossen	Hoogste paginanummer	0203

Hoofdstroom 400 VAC	n.n.a.	2,5 mm ² Zwart
Hoofdstroom Nul 400 VAC	n.n.a.	2,5 mm ² Blauw
Licht fase 230 VAC	n.n.a.	2,5 mm ² Bruin
Licht nul 230 VAC	n.n.a.	2,5 mm ² Blauw
Licht geschakeld 230 VAC	n.n.a.	2,5 mm ² Zwart
Stuurstroom fase 230 VAC		1,0 mm ² Bruin
Stuurstroom nul 230 VAC		1,0 mm ² Blauw
Stuurstroom geschakeld 230 VAC		1,0 mm ² Zwart
Stuurstroom/signalering fase 230 VAC		1,0 mm ² Bruin
Stuurstroom/signalering nul 230 VAC		1,0 mm ² Blauw
Stuurstroom/signalering geschakeld 230 VAC		1,0 mm ² Zwart
Stuurstroom/signalering <= 50 VAC +		1,0 mm ² Oranje
Stuurstroom/signalering <= 50 VAC 0		1,0 mm ² Rood
Stuurstroom/signalering <= 50 VAC geschakeld		1,0 mm ² Oranje
Stuurstroom/signalering <= 50 VDC +		1,0 mm ² Grijs
Stuurstroom/signalering <= 50 VDC -		1,0 mm ² Wit
Stuurstroom/signalering <= 50 VDC geschakeld	<=	1,0 mm ² Grijs
Noodstopcircuit		1,0 mm ² Groen
Stroommeting		2,5 mm ² Grijs
Intrinsiek-veilig	<=	1,0 mm ² Transparant
Potentiaal-vrij		1,0 mm ² Paars
Meetsignalen 0(4)-20mA één of meer aderig	<=	1,0 mm ² Grijs ader wit, afgeschermd
Aarde	n.n.a.	2,5 mm ² Groen/Geel


☐ Geen

☒ Brothertape zwart met witte letters



☐ Geen

☒ Regoplast (Nedelko b.v.).




☐ Geen
☒ Legrand



☐ Geen

☒ Brothertape zwart met witte letters



☐ Geen

☐ Legrand

14 01

Volgnummer
Bladnummer

☒ Legrand

21

Komponent-aansluitnummer

INDEX

0000 = Titelblad / voorblad

0020 = Inhoudsopgave

HV1

0100 = Voorblad

0105 = Indeling

0110 = Inkomende voeding Energiebedrijf + Hoofdschakelaar

CBK

1000 = Voorblad

1005 = Indeling Schakelkast

1100 = Hoofdstroomschema Hoofdschakelaar

1102 = Hoofdstroomschema Kastverlichting (voor hoofdschakelaar afgetakt)

1104 = Hoofdstroomschema Kastverwarming (voor hoofdschakelaar afgetakt)

1110 = Hoofdstroomschema Fasenbewaking en Voltmeter

1112 = Hoofdstroomschema Voeding Brug

1114 = Hoofdstroomschema Brugaandrijving

1116 = Frequentieregelaar Brugaandrijving

1120 = Hoofdstroomschema Voeding ASB

1122 = Hoofdstroomschema Vuilwaterpomp

1124 = Hoofdstroomschema Vetsmeerpomp

1126 = Hoofdstroomschema Opzetwerk

1150 = Hoofdstroomschema Voeding 230Vac

1160 = Hoofdstroomschema UPS (230Vac)

1162 = Hoofdstroomschema UPS Voeding 230Vac

1180 = Hoofdstroomschema Voeding 24Vdc

1200 = Stuurstroomschema VWS

1220 = Stuurstroomschema LVS

1240 = Stuurstroomschema SVS

1260 = Stuurstroomschema OVS

1300 = Stuurstroomschema ASB

1400 = PLC: Opstellingen

1420 = Grafisch Tekst display, Encoders

1430 = NETWERK: Switchen, Pathrack

1450 = Camera, Luidsprekers

1480 = Straatverlichting, Aanmelddrukknoppen

1500 = Stuurstroomschema Digitale Ingangen

1700 = Stuurstroomschema Digitale Uitgangen

1900 = Stuurstroomschema Analoge Ingangen

DBK1

2000 = Voorblad

2005 = Indeling Schakelkast

2100 = Hoofdschakelaar

2102 = Kast wcd en kastverlichting

2104 = Kast verwarming

2180 = Hoofdstroomschema Voeding 24Vdc

2400 = PLC: Opstellingen

2430 = NETWERK: Switchen, Pathrack

2500 = Stuurstroomschema Digitale Ingangen

2700 = Stuurstroomschema Digitale Uitgangen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:		Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0							
		Elektrisch						Get.:	RiZij R. Zijlstra		Getekend:								2-12-2008	
		Bestek no.:		Bestek no.		Afdelings- hoofd:		A. Stuulen		Gec.:			Laatste wijziging:		9-11-2018		Onderwerp: Pagina Indeling		Blad 0012	
										Gez.:			Laatste plot:		12-11-2018					

Pagina	Paginabeschrijving	Extra paginaveld	Datum	Bewerker	X
=STBRUGPLAATS+CBK/1182	Hoofdstroomschema UPS Voedingen 24Vdc #1 (preferent)	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1185	Hoofdstroomschema UPS Voedingen 24Vdc #2 (preferent)	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1186	Hoofdstroomschema UPS Voedingen 24Vdc #2 (preferent)	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1188	Hoofdstroomschema UPS Voedingen 24Vdc #2 (preferent)	Centrale Besturings Kast - CBK	26-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1200	Overzicht brug Landverkeersseinen	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1201	Stuurstroomschema voorsein VWS1 + VWS3	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1202	Stuurstroomschema voorsein VWS1 + VWS3	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1211	Stuurstroomschema voorsein VWS2 + VWS4	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1212	Stuurstroomschema voorsein VWS2 + VWS4	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1221	Stuurstroomschema stopseinen SS1+SS3+SS6+SS7	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1222	Stuurstroomschema stopseinen SS1	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1223	Stuurstroomschema stopseinen SS3	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1224	Stuurstroomschema stopseinen SS6	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1225	Stuurstroomschema stopseinen SS7	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1231	Stuurstroomschema stopseinen SS2+SS4+SS5+SS8	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1232	Stuurstroomschema stopseinen SS2	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1233	Stuurstroomschema stopseinen SS4	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1234	Stuurstroomschema stopseinen SS5	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1235	Stuurstroomschema stopseinen SS8	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1240	Overzicht brug Scheepvaartsseinen	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1241	Stuurstroomschema scheepvaartsseinen SVS1+SVS3	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1242	Stuurstroomschema Scheepvaartsseinen SVS1	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1243	Stuurstroomschema Scheepvaartsseinen SVS3	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1251	Stuurstroomschema scheepvaartsseinen SVS2+SVS4	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1252	Stuurstroomschema Scheepvaartsseinen SVS2	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1253	Stuurstroomschema Scheepvaartsseinen SVS4	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1260	Overzicht brug Onderdoorvaartsseinen	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1261	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS1+OVS2+OVS3+OVS4	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1262	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS1	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1263	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS2	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1264	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS3	Centrale Besturings Kast - CBK	9-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1265	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS4	Centrale Besturings Kast - CBK	8-11-2018	RiZij R. Zijlstra	
=STBRUGPLAATS+CBK/1266	Stuurstroomschema onderdoorvaartsseinen OVS5	Centrale Besturings Kast - CBK	12-10-2018	RiZij R. Zijlstra	

Inhoudsopgave

[illegible]

HV1

VOEDINGEN

0110Q5

W0110.02 losse draad ??mm2

VOEDING 400VAC VIA ENERGIE BEDRIJF

0110Q5

W0110.10 YMvKmb 5x??

VOEDING 400VAC VIA NOOD AGGREGAAT - (WCD 63A)

0110U6

OVERSPANNINGS BEVEILIGING

0110U6

WXXXX.XX CY 2x??

OVERSPANNINGSMELDING NAAR CBK
ZIE BLAD 0120

0120F4

W0120.04 YMvKmb 5x??

VOEDING 400VAC NAAR CBK
ZIE BLAD 0120

0126F4

W0126.04 YMvKmb 5x??

KRACHT WCD 32A/400VAC BRUGKELDER (0126X4)

ONDER WATER
DOORVOEREN

L = ??? mtr

DOORVOER

VOEDING 230VAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

RiZij R. Zijlstra

Get.:

Gec.:

Gez.:

Paraaf:

Getekend:

Laatste wijziging:

Laatste plot:

Datum:

2-12-2008

9-11-2018

12-11-2018

Project:

Brug besturing typical revisie 3.0


Onderwerp:


Kabelplan Hoofdverdeler HV1


Blad


0100


xxxxxxgm02











CBK

EINDSCHAKELAARS

ET200sp

WXXXX.XX CY 4x??

REMLICHTER SCHAKELAAR HANDSLINGER GEPLAATST (XXXXSXX)

ET200sp

WXXXX.XX CY 4x??

REMLICHTER HAND BEDIEND REMPEDAAL BEDIEND (XXXXSXX)

ET200sp

WXXXX.XX CY 4x??

TERUGMELDING REMTRUSTOR STAAT GEREMD (XXXXSXX)

ET200sp

WXXXX.XX CY 4x??

TERUGMELDING REMTRUSTOR IS GEREMD (XXXXSXX)

XXXXUXX

WXXXX.XX CY 2x??

NOOD-EIND-OP 1 BRUGKELDER (XXXXUXX)

XXXXUXX

WXXXX.XX CY 2x??

NOOD-EIND-OP 2 BRUGKELDER (XXXXUXX)

XXXXUXX

WXXXX.XX CY 2x??

WATERSIGNALERING KELDER (XXXXUXX)

C-BOXEN

1X4

WXXXX.XX CC 3x??

VOEDING 24VDC C-BOX (XXXXUX)

ET200sp

WXXXX.XX CY 8x??

NOODSTOP + ENABLE KNOP C-BOX (XXXXUX)

SWITCH

WXXXX.XX FB 9730

ETHERNET C-BOX (XXXXUX)

1X4

ET200sp

SWITCH

ONDER WATER
DOORVOEREN

L = ??? mtr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

Get.:

Gec.:

Gez.:

RiZij R. Zijlstra

Datum:

Getekend:

Laatste wijziging:

Laatste plot:

2-12-2008

9-11-2018

12-11-2018

Project:

Onderwerp:


Brug besturing typical revisie 3.0

Kabelplan Centrale Besturings Kast - CBK

Blad

0127

xxxxxxgm02



CBK

CAMERA'S

ONDER WATER
DOORVOEREN

L = ??? mtr

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân
provincie fryslân

Object
Elektrisch

Bestek no.: Bestek no.

Afdelings-
hoofd: A. Stuulen

Paraaf:
Get.: RiZij R. Zijlstra
Gec.:
Gez.:

Getekend:
Laatste wijziging:
Laatste plot:

Datum:
2-12-2008
9-11-2018
12-11-2018

Project:
Brug besturing typical revisie 3.0

Onderwerp: Kabelplan Centrale Besturings Kast - CBK

Blad
0129

xxxxxxgm02

CBK

AANMELD DRUKKNOPPEN

ONDER WATER
DOORVOEREN
L = ??? mtr

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân
provincie fryslân

Object
Elektrisch

Bestek no.:
Bestek no.

Afdelings-
hoofd:
A. Stuulen

Paraaf:
RiZij R. Zijlstra

Getekend:
Laatste wijziging:
Laatste plot:

Datum:
2-12-2008
9-11-2018
12-11-2018

Project:
Brug besturing typical revisie 3.0

Onderwerp:
Kabelplan Centrale Besturings Kast - CBK

Blad
0130

xxxxxxgm02

CBK

LUIDSPREKERS

ONDER WATER
DOORVOEREN
L = ??? mtr

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân
provincie fryslân

Object
Elektrisch

Bestek no.: Bestek no.

Afdelings-
hoofd: A. Stuulen

Paraaf:
Get.: Rizij R. Zijlstra
Gec.:
Gez.:

Getekend:
Laatste wijziging:
Laatste plot:


Datum:
2-12-2008
9-11-2018
12-11-2018

Project:
Brug besturing typical revisie 3.0

Onderwerp: Kabelplan Centrale Besturings Kast - CBK

Blad
0131

xxxxxxgm02



DBK1

2X4

2X4

EINDSCHAKELAARS

WXXXX.XX cy 2x??

BRUGVAL IN HET WEGDEK 1 (XXXXBXX)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

Get.:

Gec.:

Gez.:

RiZij R. Zijlstra

Datum:

Getekend:

Laatste wijziging:

Laatste plot:

2-12-2008

9-11-2018

12-11-2018

Project:

Onderwerp:

Brug besturing typical revisie 3.0

Kabelplan Decentrale Besturings Kast - DBK1

Blad

0151

xxxxxxgm02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:	Project: Brug besturing typical revisie 3.0									
		Elektrisch						Get.:	RiZij R. Zijlstra	Getekend:			2-12-2008										
		Bestek no.:		Bestek no.		Afdelings- hoofd:		A. Stuulen		Gec.:				Laatste wijziging:			9-11-2018			Onderwerp: Installatie Indeling Bedieninghuisje		Blad 0200	
										Gez.:				Laatste plot:			12-11-2018						
														xxxxxxgm02									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:	Project: Brug besturing typical revisie 3.0					
		Elektrisch						Get.:	RiZij R. Zijlstra	Getekend:			2-12-2008						
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen				Gec.:		Laatste wijziging:			9-11-2018			Onderwerp: Installatie Indeling Kelder-Landhoofd-Oplegzijde		Blad 0202	
								Gez.:		Laatste plot:			12-11-2018						
														xxxxxxgm02					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:	Project: Brug besturing typical revisie 3.0							
		Elektrisch						Get.:	RiZij R. Zijlstra		Getekend:	2-12-2008									
		Bestek no.:		Bestek no.		Afdelings- hoofd:		A. Stuulen		Gec.:			Laatste wijziging:	9-11-2018		Onderwerp: Installatie Indeling Kelder-Midden-Pijler				Blad 0203	
										Gez.:			Laatste plot:	12-11-2018							
														xxxxxxgm02							

Hoofdverdeelinrichting - HV1


Hoofdverdeelinrichting HV1









VOORBEELD




VOORBEELD




Centrale Besturings Kast - CBK






FRAME: UNP 200 WARMGEWALST THERMISCH VERZINKT EN ZWART GESCHILDERD

PANEEL 1	PANEEL 2	PANEEL 3	PANEEL 4	PANEEL 5
----------	----------	----------	----------	----------




VOEDING VAN
HOOFDVERDEELINRICHTING




LET OP:
VOOR HOOFD-
SCHAKELAAR
AFGETAKT !!

VANUIT HV1
GROEPF.




VOORBEELD



BRUGAANDRIJVING

REMTRUSTER
BRUGAANDRIJVING

REMTRUSTER
BRUGAANDRIJVING





P [kW] : ?? kW
In [A] : ?? A
Omw : ??


P [kW] : ?? kW
In [A] : ?? A
Omw : ??


P [kW] : ?? W
In [A] : ?? A


P [kW] : ?? W
In [A] : ?? A









































AANSTURING












</																			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:	Project: Brug besturing typical revisie 3.0					
		Elektrisch							Get.:	RiZij R. Zijlstra	Getekend:	2-12-2008							
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen					Gec.:		Laatste wijziging:	12-10-2018	Onderwerp: Stuurstroopschema stopseinen SS7				xxxxxxgm02	Blad 1225	
									Gez.:		Laatste plot:	12-11-2018							






</																			







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

RiZij R. Zijlstra

Getekend:

Laatste wijziging:

Laatste plot:

Datum:

2-12-2008

8-11-2018

12-11-2018

Project:

Brug besturing typical revisie 3.0

Onderwerp:


Stuurstroomschema Scheepvaartsseinen SVS3

Centrale Besturings Kast - CBK

Blad

1243

xxxxxxgm02




0%
HYSTERESIS

10%
LEVEL


3sec
DELAY

on off
1 2 3 4 5 6
SWITCH SETTINGS







</																			



P [kW] : 0,25 kW
In [A] : 0,8 A



BOOMVERLICHTINGSUNIT
ASB1 VOEDING 24Vdc



EINDSTAND NEER A		EINDSTAND OP A		EINDSTAND NEER B		EINDSTAND OP B		KAPBEVEILIGING		DEURBEVEILIGING		WERK SCHAKELAAR												
Voorbeeld																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0									
		Elektrisch							Get.:		RiZij R. Zijlstra		Getekend:								2-12-2008			
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen					Gec.:				Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema eindschakelaars ASB2 Centrale Besturings Kast - CBK						Blad 1312	
									Gez.:				Laatste plot:		12-11-2018									

BEL ASB2
IN AFSLUITBOOM

VOORBEELD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
provinsje fryslân provincie fryslân 			Object						Paraaf:			Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0									
			Elektrisch					Get.:	RiZij R. Zijlstra		Getekend:	2-12-2008											
			Bestek no.:		Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen			Gec.:				Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema bel ASB2 Centrale Besturings Kast - CBK xxxxxxgm02					Blad 1313
										Gez.:				Laatste plot:		12-11-2018							

BOOMVERLICHTINGSUNIT
ASB2 VOEDING 24Vdc

VOORBEELD

AFSLUITBOOM ABS3										ERROR SLUITEN OPENEN																													
VOORBEELD																																							

EINDSTAND NEER A		EINDSTAND OP A		EINDSTAND NEER B		EINDSTAND OP B		KAPBEVEILIGING		DEURBEVEILIGING		WERK SCHAKELAAR										
Voorbeeld																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0							
		Elektrisch							Get.:		RiZij R. Zijlstra		Getekend:								2-12-2008	
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen					Gec.:		Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema eindschakelaars ASB3 Centrale Besturings Kast - CBK						Blad 1322	
									Gez.:		Laatste plot:		12-11-2018									

BEL ASB3
IN AFSLUITBOOM

VOORBEELD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
provinsje fryslân provincie fryslân 			Object						Paraaf:			Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0									
			Elektrisch					Get.:	RiZij R. Zijlstra		Getekend:	2-12-2008											
			Bestek no.:		Bestek no.			Afdelings- hoofd: A. Stuulen			Gec.:		Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema bel ASB3 Centrale Besturings Kast - CBK					Blad 1323	
											Gez.:				Laatste plot:								

BOOMVERLICHTINGSUNIT
ASB3 VOEDING 24Vdc

VOORBEELD

AFSLUITBOOM ABS4										ERROR SLUITEN OPENEN									
</																			

EINDSTAND NEER A		EINDSTAND OP A		EINDSTAND NEER B		EINDSTAND OP B		KAPBEVEILIGING		DEURBEVEILIGING		WERK SCHAKELAAR											
Voorbeeld																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0								
		Elektrisch							Get.:		RiZij R. Zijlstra		Getekend:								2-12-2008		
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen				Gec.:				Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema eindschakelaars ASB4 Centrale Besturings Kast - CBK						Blad 1332	
								Gez.:				Laatste plot:		12-11-2018									

BEL ASB4 IN AFSLUITBOOM																										
VOORBEEELD																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
provinsje fryslân provincie fryslân		Object							Paraaf:				Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0											
		Elektrisch						Get.:	RiZij R. Zijlstra		Getekend:	2-12-2008														
		Bestek no.:				Bestek no.		Afdelings- hoofd:				A. Stuulen		Gec.:			Laatste wijziging:		12-10-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema bel ASB4 Centrale Besturings Kast - CBK				Blad 1333	
												Gec.:			Laatste plot:		12-11-2018									

BOOMVERLICHTINGSUNIT
ASB4 VOEDING 24Vdc

VOORBEELD

AFSLUITBOOM ABS5										ERROR SLUITEN OPENEN																													
VOORBEELD																																							


EINDSTAND NEER A				EINDSTAND OP A				EINDSTAND NEER B				EINDSTAND OP B				KAPBEVEILIGING				DEURBEVEILIGING				WERK SCHAKELAAR			

BEL ASB5
IN AFSLUITBOOM


VOORBEELD

BOOMVERLICHTINGSUNIT
ASB5 VOEDING 24Vdc


VOORBEELD



1408A7
2-30




PWR CC03
6ES7134-6GD00-0BA1



24VDC M
L+ M

1182.12 / 1182F12-24V
1182.12 / 1182F12-24M








1434U1

SC/APC



PATCHRACK IN CBK-PANEEL


EL

VOORBEELD

GRONDKABEL NAAR
(24 VEZELS) (MM)


1436U1


LC



PATCHRACK IN CBK-PANEEL

VOORBEELD





AANMELDDRUKKNOP #2
AANLEGVOORZIENING

1481.18 / 1188F6-24V ➡

1481.18 / 1188F6-24M ➡


VOORBEELD


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
provinsje fryslân provincie fryslân 			Object						Paraaf:			Datum:		Project: Brug besturing typical revisie 3.0										
			Elektrisch						Get.:		RiZij R. Zijlstra	Getekend:									2-12-2008			
			Bestek no.:		Bestek no.		Afdelings- hoofd:		A. Stuulen		Gec.:		Laatste wijziging:		7-11-2018		Onderwerp: Stuurstroomschema Aanmelddrukknop #2 Centrale Besturings Kast - CBK xxxxxxxxgm02							Blad 1482
											Gez.:		Laatste plot:		12-11-2018									






			BLAD	SYMBOLISCH ADRES	FUNCTIEOMSCHRIJVING	SPANNINGSVOEREND ALS
I 0100.0	CH0	1 9	DI0 VS0	/1601.6 /1601.7	-NS-CBK-TM1	Terugmelding 1 noodstopknop besturingskast
	CH0	1A	AUX-	/1601.7		
I 0100.1	CH1	2 10	DI1 VS1	/1601.9 /1601.10	-NS-KELDER-TM1	Terugmelding 1 noodstopknop brugkelder
	CH1	2A	AUX-	/1601.10		
I 0100.2	CH2	3 11	DI2 VS2	/1601.12 /1601.13	-RESET-STOR-CBK-TM	Terugmelding resetknop storingen besturingskast (rood)
	CH2	3A	AUX-	/1601.13		
I 0100.3	CH3	4 12	DI3 VS3	/1601.15 /1601.16	-RESET-NOOD-CBK-TM	Terugmelding resetknop noodstop besturingskast (blauw)
	CH3	4A	AUX-	/1601.16		
I 0100.4	CH4	5 13	DI4 VS4	/1602.6 /1602.7	-NS-CBK-TM2	Terugmelding 2 noodstopknop besturingskast
	CH4	5A	AUX-	/1602.7		
I 0100.5	CH5	6 14	DI5 VS5	/1602.9 /1602.10	-NS-KELDER-TM2	Terugmelding 2 noodstopknop brugkelder
	CH5	6A	AUX-	/1602.10		
I 0100.6	CH6	7 15	DI6 VS6	/1602.12 /1602.13	-UPS-AUTOMAAAT-TM	Terugmelding preferentie (UPS) installatie automaten
	CH6	7A	AUX-	/1602.13		
I 0100.7	CH7	8 16	DI7 VS7	/1602.15 /1602.16	-AUTOMATEN-IN-TM	Terugmelding alle overige installatie automaten
	CH7	8A	AUX-	/1602.16		
		9A	AUX-	/1403.4		
		10A	AUX-			
		L+	24VDC	/1403.4		
		M		/1403.4		

I 0106.0	CH0	1
	CH0	9
	CH0	1A
I 0106.1	CH1	2
	CH1	10
	CH1	2A
I 0106.2	CH2	3
	CH2	11
	CH2	3A
I 0106.3	CH3	4
	CH3	12
	CH3	4A
I 0106.4	CH4	5
	CH4	13
	CH4	5A
I 0106.5	CH5	6
	CH5	14
	CH5	6A
I 0106.6	CH6	7
	CH6	15
	CH6	7A
I 0106.7	CH7	8
	CH7	16
	CH7	8A
		9A
		10A
		L+
		M






		BLAD	SYMBOLISCH ADRES	FUNCTIEOMSCHRIJVING	SPANNINGSVOEREND ALS
I 0106.0	CH0  1	DI0	/1603.6	-NS-MP-BEDIEN-TM1	Terugmelding 1 noodstopknop mobile panel bedieningsruimte
	CH0  9	VS0	/1603.7		
	CH0  1A	AUX-	/1603.7		
I 0106.1	CH1  2	DI1	/1603.9	-EN-MP-BEDIEN-TM1	Terugmelding 1 enable knop mobile panel bedieningsruimte
	CH1  10	VS1	/1603.10		
	CH1  2A	AUX-	/1603.10		
I 0106.2	CH2  3	DI2	/1603.12	-NS-MP-KELDER-TM1	Terugmelding 1 noodstopknop mobile panel brugkelder
	CH2  11	VS2	/1603.13		
	CH2  3A	AUX-	/1603.13		
I 0106.3	CH3  4	DI3	/1603.15	-EN-MP-KELDER-TM1	Terugmelding 1 enable knop mobile panel brugkelder
	CH3  12	VS3	/1603.16		
	CH3  4A	AUX-	/1603.16		
I 0106.4	CH4  5	DI4	/1604.6	-NS-MP-BEDIEN-TM2	Terugmelding 2 noodstopknop mobile panel bedieningsruimte
	CH4  13	VS4	/1604.7		
	CH4  5A	AUX-	/1604.7		
I 0106.5	CH5  6	DI5	/1604.9	-EN-MP-BEDIEN-TM2	Terugmelding 2 enable knop mobile panel bedieningsruimte
	CH5  14	VS5	/1604.10		
	CH5  6A	AUX-	/1604.10		
I 0106.6	CH6  7	DI6	/1604.12	-NS-MP-KELDER-TM2	Terugmelding 2 noodstopknop mobile panel brugkelder
	CH6  15	VS6	/1604.13		
	CH6  7A	AUX-	/1604.13		
I 0106.7	CH7  8	DI7	/1604.15	-EN-MP-KELDER-TM2	Terugmelding 2 enable knop mobile panel brugkelder
	CH7  16	VS7	/1604.16		
	CH7  8A	AUX-	/1604.16		
	 9A	AUX-			
	 10A	AUX-			
	 L+	24VDC			
	 M	M			










SRP-CS



SRP-CS







DI3:4

VS3:12

19

20

1607S12

/1607.12

Op Kastdeur

SRP-CS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

Getekend:

Laatste wijziging:

Laatste plot:

Get.:

Gec.:

Gez.:

Datum:

9-11-2018

12-11-2018

Project:

Brug besturing typical revisie 3.0


Onderwerp:

PLC: Safe Digitale Ingangen I 118.4 T/M I 118.7

Centrale Besturings Kast - CBK

Blad

1608



SRP-CS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

provinsje fryslân

provincie fryslân

Object

Elektrisch

Bestek no.:

Bestek no.

Afdelings-
hoofd:

A. Stuulen

Paraaf:

RiZij R. Zijlstra

Get.:

Gec.:

Gez.:

Datum:

2-12-2008

Getekend:

Laatste wijziging:

9-11-2018

Laatste plot:

12-11-2018

Project:

Brug besturing typical revisie 3.0

Onderwerp:


PLC: Safe Digitale ingangen I 124.0 T/M I 124.3

Centrale Besturings Kast - CBK

Blad

1609

xxxxxxgm02





</																			

</																			

Q 0418.0	CH0	1
	CH0	9
Q 0418.0	CH0	5
	CH0	13
Q 0418.1	CH1	2
	CH1	10
Q 0418.1	CH1	6
	CH1	14
Q 0418.2	CH2	3
	CH2	11
Q 0418.2	CH2	7
	CH2	15
Q 0418.3	CH3	4
	CH3	12
Q 0418.3	CH3	8
	CH3	16
		L+
		M

		BLAD	SYMBOLISCH ADRES	FUNCTIEOMSCHRIJVING	SPANNINGSVOEREND ALS
Q 0418.0	CH0 1	DQ-P0 /1804.6	-Q418.0	Q 418.0	
	CH0 9	DQ-M0 /1804.7			
Q 0418.0	CH0 5	DQ-P0'			
	CH0 13	DQ-M0' /1804.7			
Q 0418.1	CH1 2	DQ-P1 /1804.9	-Q418.1	Q 418.1	
	CH1 10	DQ-M1 /1804.10			
Q 0418.1	CH1 6	DQ-P1'			
	CH1 14	DQ-M1' /1804.10			
Q 0418.2	CH2 3	DQ-P2 /1804.12	-HOORN-1-BRUG-AS	Aansturing signaalhoorn 1 brugaandrijving (vws)	
	CH2 11	DQ-M2 /1804.13			
Q 0418.2	CH2 7	DQ-P2'			
	CH2 15	DQ-M2' /1804.13			
Q 0418.3	CH3 4	DQ-P3 /1804.15	-HOORN-2-BRUG-AS	Aansturing signaalhoorn 2 brugaandrijving (vws)	
	CH3 12	DQ-M3 /1804.16			
Q 0418.3	CH3 8	DQ-P3'			
	CH3 16	DQ-M3' /1804.16			
	L+	24VDC			
	M	M			






1 2 /1114.3
1 2 /1115.3
3 4 /1114.4
3 4 /1115.4
5 6 /1114.4
5 6 /1115.4
51 52 /1609.6

1 2 /1114.8
1 2 /1115.12
1 2 /1115.16
3 4 /1114.9
3 4 /1115.13
3 4 /1115.17
5 6 /1114.9
5 6 /1115.13
5 6 /1115.17
51 52 /1609.9









1 2 /1114.8
1 2 /1115.12
1 2 /1115.16
3 4 /1114.9
3 4 /1115.13
3 4 /1115.17
5 6 /1114.9
5 6 /1115.13
5 6 /1115.17
51 52 /1610.9



3 1 4 2 5 6 /1201.3 /1211.3

5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 /1221.3 /1221.5 /1231.3 /1231.5

5 1 6 2 7 3 8 4 9 10 11 12 /1221.3 /1221.8 /1231.3 /1231.8







30%
HYSTERESIS

10%
LEVEL

3sec
DELAY

on off
1 2 3 4 5 6
SWITCH SETTINGS





14 11 /1242.3
12 11 /1252.3
14 11 /1262.3
12 11 /1264.3


14 11 /1242.5
12 11 /1252.5
14 11 /1262.5
12 11 /1264.5

14 11 /1242.8
12 11 /1252.8
14 11 /1264.8


5 9 /1303.8
1 9 /1303.8










Decentrale Besturings Kast - DBK1










VOEDING 24VDC
ET200SP IM
BUSMODULE


VOEDING 24VDC
ET200SP F-DI
INGANGSKAARTEN

VOEDING 24VDC
ET200SP F-DI
UITGANGSKAARTEN

VOEDING 24VDC
EINDCONTACTEN

VOEDING 24VDC
RESERVE






GRONDKABEL NAAR
(12 VEZELS) (SM)

2434U1

SC/APC



PATCHRACK
PANEEL DBK1

I 700.0			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.0			
I 700.0			
CH0 -2400A1			
DI0	N/A	VS0	AUX-
1	N/A	9	1A

I 700.1			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.1			
I 700.1			
CH1 -2400A1			
DI1	N/A	VS1	AUX-
2	N/A	10	2A

I 700.2			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.2			
I 700.2			
CH2 -2400A1			
DI2	N/A	VS2	AUX-
3	N/A	11	3A

I 700.3			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.3			
I 700.3			
CH3 -2400A1			
DI3	N/A	VS3	AUX-
4	N/A	12	4A

I 700.4			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.4			
I 700.4			
CH4 -2400A1			
DI4	N/A	VS4	AUX-
5	N/A	13	5A

I 700.5			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.5			
I 700.5			
CH5 -2400A1			
DI5	N/A	VS5	AUX-
6	N/A	14	6A

I 700.6			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.6			
I 700.6			
CH6 -2400A1			
DI6	N/A	VS6	AUX-
7	N/A	15	7A

I 700.7			
PLC-aansluiting, DI /2501.3			
I 0700.7			
I 700.7			
CH7 -2400A1			
DI7	N/A	VS7	AUX-
8	N/A	16	8A


</																			

Q 760.0
PLC-aansluiting, DO /2701.3
Q 0760.0
Q 760.0
CH0 -2400A4
DQ-P0DQ-P0DQ-M0DQ-M0'
15913


Q 760.1
PLC-aansluiting, DO /2701.3
Q 0760.1
Q 760.1
CH1 -2400A4
DQ-P1DQ-P1DQ-M1DQ-M1'
261014


Q 760.2
PLC-aansluiting, DO /2701.3
Q 0760.2
Q 760.2
CH2 -2400A4
DQ-P2DQ-P2DQ-M2DQ-M2'
371115

Q 760.3
PLC-aansluiting, DO /2701.3
Q 0760.3
Q 760.3
CH3 -2400A4
DQ-P3DQ-P3DQ-M3DQ-M3'
481216



C-BOX1 in Brugkelder





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
provincje fryslân provincie fryslân		Object Elektrisch						Paraaf: RiZij R. Zijlstra		Datum: 2-12-2008		Project: Brug besturing typical revisie 3.0							
		Bestek no.: Bestek no.		Afdelings- hoofd: A. Stuulen		Get.: Gec.: Gez.:		Getekend: Laatste wijziging: Laatste plot:		9-11-2018 12-11-2018		Onderwerp: Connectivity Box & KTP900F - Brugkelder				Blad 3020			
		xxxxxxgm02																	