

												Reg.nr.	:	
												Fase	:	ONTWERP
												Doc.nr.	:	
												Datum	:	8-10-2018
												Wijz.letter	:	D
												Wijz.datum	:	24-11-2018
												Gezien	:	
												Datum	:	

No.	Type kabel	Fabrikaat	Type	Kabel codering	Van locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Naar locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Opmerkingen	Functioneel of optioneel
1	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-1-A	Camera 1 HDSDI	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	67m via plafond goot	T.b.v. HD-SDI beeld
2	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-1-B	Camera 1 Ref	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	67m via plafond goot	T.b.v. sync
3	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-1-C	Camera 1, besturing	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Moxa Interface Poort 1	RJ-45 Shielded			67m via plafond goot	T.b.v. Remote sturing / koppeling
4	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-1-D	Camera 1, LAN	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 8	RJ-45 Shielded			67m via plafond goot	T.b.v. individuele streaming en/of remote monitoring
5	VMVL standard	VMVL zwart	3 x 1.5mm2	RZ-CAM-1-E	Camera 1 HDSDI	PTZ camera	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Power Supply Panasonic Cam-1	vrij einde	nvt	nvt	67m via plafond goot	T.b.v. voeding
6	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-2-A	Camera 2 REF	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 2	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	53m via plafond goot	T.b.v. HD-SDI beeld
7	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-2-B	Camera 2	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	53m via plafond goot	T.b.v. sync
8	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-2-C	Camera 2, besturing	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Moxa Interface Poort 2	RJ-45 Shielded			53m via plafond goot	T.b.v. Remote sturing / koppeling
9	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-2-D	Camera2, LAN	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 7	RJ-45 Shielded			53m via plafond goot	T.b.v. individuele streaming en/of remote monitoring
10	VMVL standard	VMVL zwart	3 x 1.5mm2	RZ-CAM-2-E	Camera 2	PTZ camera	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Power Supply Panasonic Cam-2	vrij einde	nvt	nvt	53m via plafond goot	T.b.v. voeding
11	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-3-A	Camera 3 HDSDI	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 3	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	54m via plafond goot	T.b.v. HD-SDI beeld
12	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-1-B	Camera 3 REF	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	54m via plafond goot	T.b.v. sync
13	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-3-C	Camera 3, besturing	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Moxa Interface Poort 3	RJ-45 Shielded			54m via plafond goot	T.b.v. Remote sturing / koppeling
14	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-3-D	Camera 3, LAN	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 6	RJ-45 Shielded			54m via plafond goot	T.b.v. individuele streaming en/of remote monitoring
15	VMVL standard	VMVL zwart	3 x 1.5mm2	RZ-CAM-3-E	Camera 3	PTZ camera	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Power Supply Panasonic Cam-3	vrij einde	nvt	nvt	54m via plafond goot	T.b.v. voeding
16	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-4-A	Camera 4 HDSDI	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 4	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	72m via plafond goot	T.b.v. HD-SDI beeld
17	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-CAM-1-B	Camera 4 REF	PTZ camera	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	Videomixer For-A ingang 1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	72m via plafond goot	T.b.v. sync
18	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-4-C	Camera 4, besturing	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Moxa Interface Poort 4	RJ-45 Shielded			72m via plafond goot	T.b.v. Remote sturing / koppeling
19	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-CAM-4-D	Camera 4 , LAN	PTZ camera	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 5	RJ-45 Shielded			72m via plafond goot	T.b.v. individuele streaming en/of remote monitoring
20	VMVL standard	VMVL zwart	3 x 1.5mm2	RZ-CAM-4-E	Camera 4	PTZ camera	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Power Supply Panasonic Cam-4	vrij einde	nvt	nvt	72m via plafond goot	T.b.v. voeding
21	Coax 50ohm RF	Belden	H155	RZ-ANT-1-L	ANT-L antenne plafond zaal links	Antenne Mipro AT-70W	BNC-H155			AV RACK MER	Mipro ACT-747	BNC-H155			46m via plafond goot	
22	Coax 50ohm RF	Belden	H-155	RZ-ANT-1-R	ANT-R antenne plafond zaal rechts	Antenne Mipro AT-70W	BNC-H155			AV RACK MER	Mipro ACT-747	BNC-H155			57m via plafond goot	
23	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-MIC-S	Ambiance microfoon plafond	Microfoon AKG CHM-99	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	AV RACK MER	Audio DSP mixer-ingang 9	vrij einde	nvt	nvt	67m via plafond goot	
31	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-01	Voorzitter/burgemeester positie	B&W DCNM-MMD2	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port2				45m via vloer goot	
32	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-02	griffie postities primair	B&W DCNM-MMD2	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port3				45m via vloer goot	
33	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-03	griffie postities primair	B&W DCNM-MMD2	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port4				45m via vloer goot	
35	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-05	Katheder DCNM-ASP positie	katheder positie microfoonpost	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port6				41m via vloer goot	
36	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-06	Katheder DCNM-ASP reserve positie 1	katheder reserve positie1 vloerpot	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port7				51m via vloer goot	
36	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-07	Katheder DCNM-ASP reserve positie 2	katheder reserve positie2 vloerpot	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM Netgear switch (nr1), port7				42m via vloer goot	
37	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-08	Postjes Binnenring DCNM positie1	Switch2 onder tafel	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM APS2 port3				47m via vloer goot	
38	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-09	Postjes Buitenring DCNM positie1	Switch4 onder tafel	RJ-45 chassis			AV RACK MER	DCNM APS2 port4				49m via vloer goot	
39	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-10	Postjes Binnenring DCNM positie2	Switch3 onder tafel	door de tafel			Switch2 onder tafel	door de tafel				n.v.t. na plaatsen meubilair	
40	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-11	Postjes Buitenring DCNM positie2	Switch5 onder tafel	RJ-45 chassis			Switch4 onder tafel	buitenring positie1				24m via vloer goot	
41	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-12	Postjes Buitenring DCNM positie3	Switch6 onder tafel	RJ-45 chassis			Switch5 onder tafel	buitenring positie2				28m via vloer goot	
42	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-13	Postjes Buitenring DCNM positie4	Switch7 onder tafel	RJ-45 chassis			Switch6 onder tafel	buitenring positie3				24m via vloer goot	
43	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-14	Voorzitter/burgemeester positie	Voorzitter microfoon postje	RJ-45 chassis			switch3 onder tafel	binnenring positie2				18m via vloer goot	
44	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-15	Griffie posities primair	Griffie microfoon postje 1	RJ-45 chassis			switch3 onder tafel	binnenring positie2				18m via vloer goot	
45	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DCN-16	Griffie posities primair	Griffie microfoon postje 2	RJ-45 chassis			switch3 onder tafel	binnenring positie2				18m via vloer goot	
61	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP01	Griffie Primair groot bedienscherm	Griffie primair DGE-100	RJ-45 chassis			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 20	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	45m via vloer goot	
62	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP02	Griffie Primair groot bedienscherm	Griffie primair PC	RJ-45 chassis			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 19	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	45m via vloer goot	
63	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP03	Griffie Primair Crestron touchscreen	Griffie primair TSW-760	RJ-45 chassis			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 21	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	45m via vloer goot	
64	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP04	Griffie Primair Video ASP	Griffie primair DM-TX-4k202	RJ-45 chassis			AV RACK MER	Crestron DM MD8x8 in-Slot2 DM-in	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	45m via vloer goot	
65	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP05	Griffie Primair spare/service (Reserve)	Griffie primair(SPARE)	RJ-45 chassis			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 25	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	45m via vloer goot	
66	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-ASP06	Griffie Primair spare/service (Reserve)	Griffie primair(SPARE)	open einde			AV RACK MER	SPARE	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	45m via vloer goot	
67	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-ASP07	Griffie Primair spare/service (Reserve)	Griffie primair(SPARE)	open einde			Griffie Secundair	SPARE				45m via vloer goot	

															Reg.nr.	:	
															Fase	:	ONTWERP
															Doc.nr.	:	
															Datum	:	8-10-2018
															Wijz.letter	:	D
															Wijz.datum	:	24-11-2018
															Gezien	:	
															Datum	:	

No.	Type kabel	Fabrikaat	Type	Kabel codering	Van locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Naar locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Opmerkingen	Functioneel of optioneel
68	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-ASP08	Griffie Primair spare/service (Reserve)	Griffie primair(SPARE)	open einde			Griffie Secundair	SPARE				45m via vloer goot	
71	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP11	Griffie Secundair groot bedienscherm, AV RACK MEUBEL RAADZAAL	Griffie secundair DGE-100	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 23	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
72	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP12	Griffie Secundair groot bedienscherm, AV RACK MEUBEL RAADZAAL	Griffie secundair PC	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 22	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
73	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP13	Griffie Secundair klein bedienscherm, AV RACK MEUBEL RAADZAAL	Crestron Touchscreen TSW760	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 24	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
74	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP14	Griffie Secundair Video ASP	SPARE				AV RACK MER	SPARE				44m via vloer goot	
75	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP15	Griffie Secundair spare/service (Reserve)	SPARE				AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 26				44m via vloer goot	
76	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-ASP16	Griffie Secundair spare/service (Reserve)	SPARE	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	SPARE	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	44m via vloer goot	
81	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP21	Katheder positie Beeldscherm	asp vloerput	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Crestron DM MD8x8 out-slot2 DM-out1	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	41m via vloer goot	
82	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP22	Katheder positie Video ASP	asp vloerput	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Crestron DM MD8x8 in-Slot3 DM-in	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	41m via vloer goot	
83	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP23	Katheder positie (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				41m via vloer goot	
84	VMVL 4 aders	VMVL zwart	4 x 1.5mm2	RZ-ASP24	Katheder positie lift (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				41m via vloer goot	
86	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP31	Katheder positie reserve positie1 Beeldscherm	asp vloerput				AV RACK MER	SPARE				51m via vloer goot	
87	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP32	Katheder positie reserve positie 1 Video ASP	asp vloerput				AV RACK MER	SPARE				51m via vloer goot	
88	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP33	Katheder positie reserve positie 1 (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				51m via vloer goot	
89	VMVL 4 aders	VMVL zwart	4 x 1.5mm2	RZ-ASP34	Katheder positie reserve positie 1 lift (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				51m via vloer goot	
90	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP41	Katheder positie reserve positie2 Beeldscherm	asp vloerput				AV RACK MER	SPARE				42m via vloer goot	
91	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP42	Katheder positie reserve positie 2 Video ASP	asp vloerput				AV RACK MER	SPARE				42m via vloer goot	
92	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP43	Katheder positie reserve positie 2 (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				42m via vloer goot	
93	VMVL 4 aders	VMVL zwart	4 x 1.5mm2	RZ-ASP44	Katheder positie reserve positie 2 lift (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				42m via vloer goot	
94	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP51	AV RACK MEUBEL RAADZAAL transmitter Apple TV1	Crestron DM-TX-4K-202C	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Crestron DM MD8x8 in-Slot4 DM-in	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
95	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP52	AV RACK MEUBEL RAADZAAL transmitter Apple TV2	Crestron DM-TX-4K-202C	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	Crestron DM MD8x8 in-Slot5 DM-in	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
96	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP53	AV RACK MEUBEL RAADZAAL BSS-BLU BOB Link out	BSS Blu-Bob dm-link	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	BSS-Blu100 blu-link	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
97	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP54	AV RACK MEUBEL RAADZAAL BSS-BLU BIB Link out (RESERVE)	BSS Blu-Bib dm-link	RJ-45 Shielded			AV RACK MER	BSS-Blu100 blu-link	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	44m via vloer goot	
98	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-ASP55	AV RACK MEUBEL RAADZAAL (Reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				44m via vloer goot	
99	SLECHTHORENDE LUS KABEL N.T.B.			RZ-LUS-01	AV RACK MEUBEL RAADZAAL UNIVOX LUS					AV RACK MEUBEL RAADZAAL UNIVOX LUS					IS AL GETROKKEN	
101	VMVL 4 aders	VMVL zwart	4 x 1.5mm2	RZ-PJS-01	Projectiescherm	Scherm relais interface	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Relais Crestron DIN-8SW8 Out 5/6	vrij einde	nvt	nvt	72m via plafond goot	VERVALT
102	VMVL 4 aders	VMVL zwart	4 x 1.5mm2	RZ-ZON-01	Verduisteringsinterface (Locatie en aansluitinfo opvragen bij E-Installateur)	Scherm relais interface	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Relais Crestron DIN-8SW8 Out 3/4	vrij einde	nvt	nvt	n.Lb	
103	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-PRO-01	Videowall RS232	Philips Videowall	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	AV RACK MER	Crestron CP3N com2	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	72m via plafond goot	
104	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-PRO-02	Videowall reserve	SPARE				AV RACK MER	SPARE	vrij einde	nvt	nvt	72m via plafond goot	
105	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-1A	Monitor1 LAN	Philips 75BDL3050Q	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 17	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	67m via plafond goot	
106	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-2A	Monitor2 LAN	Philips 75BDL3050Q	RJ-45 Shielded	Belden	1694ABHD3	AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 16	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	53m via plafond goot	
107	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-3A	Monitor3 LAN	Philips 75BDL3050Q	RJ-45 Shielded	Belden	1694ABHD3	AV RACK MER	Netgear LAN switch Poort 15	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	54m via plafond goot	
108	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-PRO-03	Videowall Interface SDI to HDMI	BM converter	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch Out1	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	72m via plafond goot	
109	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-MON-1B	Monitor1, Interface SDI to HDMI	BM converter	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch Out2	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	67m via plafond goot	
110	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-MON-2B	Monitor2, Interface SDI to HDMI	BM converter	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch Out3	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	53m via plafond goot	
111	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-MON-3B	Monitor3, Interface SDI to HDMI	BM converter	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch Out4	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	54m via plafond goot	
112	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-1C	Monitor1 SPARE	SPARE				AV RACK MER	SPARE				67m via plafond goot	
113	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-2C	Monitor 2 SPARE	SPARE				AV RACK MER	SPARE				53m via plafond goot	
114	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-3C	Monitor3 SPARE	SPARE				AV RACK MER	SPARE				54m via plafond goot	
116	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-PER-01	Persaansluiting in de zaal ASP-1	Perstribune	XLR-3P M chassis	Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	Palmer PLI02 out1	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	40m via vloer goot	
117	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-PER-02	Persaansluiting in de zaal ASP-2	Perstribune	XLR-3P M chassis	Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	Palmer PLI02 out2	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	40m via vloer goot	
118	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-PER-03	Persaansluiting in de zaal ASP-3	Perstribune	XLR-3P M chassis	Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	Palmer PLI02 out3	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	40m via vloer goot	
119	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-PER-04	Persaansluiting in de zaal ASP-4	Perstribune	XLR-3P M chassis	Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	Palmer PLI02 out4	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	40m via vloer goot	
121	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-MON-4A	Foyer ASP mobiele monitor		BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch out8	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	wand aansluitpunt n.t.b. ca 56m	

										Reg.nr.	:	
										Fase	:	ONTWERP
										Doc.nr.	:	
										Datum	:	8-10-2018
										Wijz.letter	:	D
										Wijz.datum	:	24-11-2018
										Gezien	:	
										Datum	:	

No.	Type kabel	Fabrikaat	Type	Kabel codering	Van locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Naar locatie	Apparaat	Type connector	Fabrikaat connector	Fabrikaat Type	Opmerkingen	Functioneel of optioneel
122	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-MON-4B	Foyer ASP mobiele monitor (reserve)	SPARE				AV RACK MER	SPARE				wand aansluitpunt n.t.b. ca 56m	
123	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-MON-4C	Foyer ASP mobiele monitor (reserve)	SPARE		Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	SPARE	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	wand aansluitpunt n.t.b. ca 56m	
126	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-TV-01	Lokale tv/omroep ASP (Locatie N.T.B.)		BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	AV RACK MER	BM Cleanswitch Out6	BNC-HD	Belden	4694RBUHD3	n.t.b. vermoedelijk sec griffie	
127	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-TV-02	Lokale tv/omroep ASP (Locatie N.T.B.)	SPARE	RJ-45 Shielded	Belden	1694ABHD3	AV RACK MER	SPARE	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	n.t.b. vermoedelijk sec griffie	
128	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-TV-03	Lokale tv/omroep ASP (Locatie N.T.B.)	SPARE		Neutrik	NC3MD-L-B-1	AV RACK MER	SPARE	XLR-3P F plug	Neutrik	NC3FXX-B	n.t.b. vermoedelijk sec. griffie	
130	4x0,8 stuurkabel	N.T.B.	4x0,8mm2	RZ-WL-01	Werklicht schakelaar Raadzaal	Schakelmateriaal door derden	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Crestron Din 8 SW8	vrij einde	nvt	nvt	wandschakelaar n.t.b. in raadzaal	
131	Crestron Cresnet kabel	Crestron	Cresnet	RZ-DAL-01	LICHTSTURING DALI (Overleg hoe en waar in te koppelen met e-installeateur)	Crestron DALI Interface				AV RACK MER	Crestron CP3N Cresnet bus				DALI OPTIE 1 n.t.b.	optie 1 of 2 in overleg
132	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-DAL-02	LICHTSTURING DALI (Overleg hoe en waar in te koppelen met e-installeateur)	Crestron DALI Interface	RJ-45 Shielded	Belden	1694ABHD3	AV RACK MER	SPARE	RJ-45 Shielded	Belden	RVAFPSME	DALI OPTIE 1 n.t.b.	optie 1 of 2 in overleg
133	VMVL 4 aders	N.T.B.	4 x 1.5mm2	RZ-DAL-03	LICHTSTURING DALI (Overleg hoe en waar in te koppelen met e-installeateur)	DALI BUS (INKOPPELEN IN OVERLEG MET E-INSTALLATEUR)	vrij einde	nvt	nvt	AV RACK MER	Crestron DALI Interface	vrij einde	nvt	nvt	DALI OPTIE 2 n.t.b.	optie 1 of 2 in overleg
141	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-04	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie4	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out1				49m via plafond goot	
142	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-05	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie5	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out2				61m via plafond goot	
143	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-08	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie8	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out3				52m via plafond goot	
144	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-06	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie6	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out4				58m via plafond goot	
145	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-17	Zaal1 plafond luidsprekers lokatie17	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out5				45m via plafond goot	
146	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-19	Zaal1 plafond luidsprekers lokatie18	JBL Control 14C/T				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out6				41m via plafond goot	
147	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-21	Foyer Wandluidspreker1 lokatie21	JBL CBT 50LA-1				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out7				muuraansluiting n.t.b. ca 70m	
148	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-22	Foyer Wandluidspreker2 lokatie22	JBL CBT 50LA-1				AV RACK MER	Crown DCI 8/300N out8				muuraansluiting n.t.b ca 85m	
151	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-03	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie3	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie4	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
152	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-02	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie2	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie3	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
153	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-01	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie1	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie2	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
154	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-09	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie9	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie5	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
155	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-13	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie13	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie9	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
156	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-14	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie14	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie13	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
157	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-12	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie12	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie8	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
158	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-16	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie16	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie12	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
159	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-15	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie15	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie16	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
160	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-07	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie07	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie6	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
161	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-11	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie11	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie7	JBL Control 14C/T				4m over plafond	
162	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-10	Raadzaal plafond luidsprekers lokatie10	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie11	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
163	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-18	Zaal1 plafond luidsprekers lokatie19	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie17	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
164	VMVL standard	N.T.B.	2x1,5mm2	RZ-LS-20	Zaal1 plafond luidsprekers lokatie20	JBL Control 14C/T				Doorlus LS lokatie18	JBL Control 14C/T				3,5m over plafond	
180	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-Z2-01	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
181	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-Z2-02	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
182	CAT-6e-FTP (4K UHD)	Kramer	CAT-6A FTP BC-UNICAT	RZ-Z2-03	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
183	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-Z2-04	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
184	Audio kabel	Tasker	C-128	RZ-Z2-05	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
185	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-Z2-06	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	
186	Coax 75 ohm (12G-SDI)	Belden	4694R	RZ-Z2-07	Rack Zaal2 multifunctionele wand	SPARE				AV RACK MER	SPARE				50m via vloer goot	