BOAG BV
DEFINITIEF
15 OKT. 2010

ORIGINEEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AT	BA	BB	BC	BD	BE
1	ELEKTROTECHNIEK - BREIJER						MEET- EN REGELTECHNIEK - NUNU			FUNCTIONALITEIT																						
2										TOUCHSCREEN #3			Applicatiesoftware DDC-systeem | Grafische Interface-beheercomputer																			
3	Benaming	Toelichting	Magn.schak.	Locatie	Verdeler	Klemnummer	Regelkast	Klemnummer	App. Code	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Brandmelding	Inbraakdetectie	Klokprogramma-06	Klokprogramma-21	Klokprogramma-22	Klokprogramma-23	Klokprogramma-24	Klokprogramma-25	Klokprogramma-26	Klokprogramma-27	Klokprogramma-28	Pulsdrukkers 01-02		Schemerschakelaar	Inbraak detectie scherp geteld (gebouw leeg)		Opmerking
4	Pulsdrukker - o1, Verlichting gangzone decentraal, Laag 2	Pulsdrukker o1	-	Laag 2	L17-2	x	RK45-2	X3.1-X3.2	45172HQO1																							-
5	Pulsdrukker - o2, Verlichting gangzone decentraal, Laag 2	Pulsdrukker o2	-	Laag 2	L17-2	x	RK45-2	X3.3-X3.4	45172HQO2																							-
6																																-
7	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3A_L17-2	Magneetschakelaar	KN3A	Laag 2	L17-2	X1-1 - X1-2	RK45-2	X5.1-X5.2	45172ES01	HS-24 (2)						1	1		2	2							2					-
8	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3A_L17-2	Standsignalering	KN3A	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-2	RK45-2	X3.5-X3.6	45172ER01																							-
9	Orientatie verlichting trappen en liften centraal Laag 2, KN3B_L17-2	Magneetschakelaar	KN3B	Laag 2	L17-2	X1-3 - X1-4	RK45-2	X5.3-X5.4	45172ES02	HS-22 (2)						1	1		2	2												-
10	Orientatie verlichting trappen en liften centraal Laag 2, KN3B_L17-2	Standsignalering	KN3B	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-3	RK45-2	X3.5-X3.7	45172ER02																							-
11	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4A_L17-2	Magneetschakelaar	KN4A	Laag 2	L17-2	X1-5 - X1-6	RK45-2	X5.5-X5.6	45172ES03	HS-24 (2)						1	1		2	2							2					-
12	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4A_L17-2	Standsignalering	KN4A	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-4	RK45-2	X3.5-X3.8	45172ER03																							-
13	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 2, KN4B_L17-2	Magneetschakelaar	KN4B	Laag 2	L17-2	X1-7 - X1-8	RK45-2	X5.7-X5.8	45172ES04	HS-22 (2)						1	1		2	2												-
14	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 2, KN4B_L17-2	Standsignalering	KN4B	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-5	RK45-2	X3.5-X3.9	45172ER04																							-
15																																-
16																																-
17	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K1A_L17-2	Magneetschakelaar	K1A	Laag 2	L17-2	X1-9 - X1-10	RK45-2	X5.9-X5.10	45172ES05	HS-23 (2)						1	1		2													
18	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K1A_L17-2	Standsignalering	K1A	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-6	RK45-2	X3.5-X3.10	45172ER05																							
19	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K1B_L17-2	Magneetschakelaar	K1B	Laag 2	L17-2	X1-11 - X1-12	RK45-2	X5.11-X5.12	45172ES06	HS-23 (2)																						
20	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K1B_L17-2	Standsignalering	K1B	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-7	RK45-2	X3.5-X3.11	45172ER06																							
21	Verlichting trappen en liften centraal Laag 2, K4A_L17-2	Magneetschakelaar	K4A	Laag 2	L17-2	X1-13 - X1-14	RK45-2	X5.13-X5.14	45172ES07	HS-21 (2)						1	1		2								2					
22	Verlichting trappen en liften centraal Laag 2, K4A_L17-2	Standsignalering	K4A	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-8	RK45-2	X3.5-X3.12	45172ER07																							
23	Verlichting buiten centraal Terrein, K5A_L17-2	Magneetschakelaar	K5A	Laag 2	L17-2	X1-15 - X1-16	RK45-2	X5.15-X5.16	45172ES08	HS-06(2)						1	1	2											2			
24	Verlichting buiten centraal Terrein, K5A_L17-2	Standsignalering	K5A	Laag 2	L17-2	X2-1 - X2-9	RK45-2	X3.5-X3.13	45172ER08																							
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																-
31																																-
32																																-
33																																
34																																
35	**Verklaring codering:**																															
36	Magneetschakelaar: KN3A	K = relaisnr., N = noodstroom, 3A = volgnummer;																														
37	Pulsdrukker naar DDC: 0754HQA1	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), A1 = volgnummer pulsdrukker;																														
38	Stuurcommando vanuit DDC: 0754ES01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ES = (Elektrisch Schakelen), 01 = volgnummer																														
39	Statusmelding (signalering) naar DDC: 0754ER01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ER = (Elektrisch Registreren), 01 = volgnummer																														
40	Regelkast: RK07-04	07 = Volgnummer regelkast, 04 = Laag																														
41	Naregeling: 01L4HQ37F1	01= fase (1) L4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), xx = volgnummer DDC naregeling (37), F1 = volgnummer pulsdrukker																														
42	Blauwe arcering = Pulsdrukker																															
43	Bruine arcering = Stuurcommando DDC-systeem aan E-verdeelinrichting																															
44	Gele arcering = Statusmelding van E-verdeelinrichting aan DDC-systeem																															
45	Groene arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
46	Paarse arcering = Signalering op touchscreen of DDC-systeem																															
47	Rode arcering = UITschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
48	Grijze arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	HS-02 (3) in betreffende vak geeft aan: HS-02 geeft aan: Handschakelaar 2 op touchscreen met functie AAN-AUT. Code (3) geeft prioritiet aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
49																																
50																																
51																																
52																																
53																																
54																																
55																																
56																																
57																																
58	Akkoord Breijer:	DEFINITIEF Par.: Datum: 21-9-2010					Akkoord NUNU:	„NUNU" B.V. ELEKTROTECHNIEK Mijlweg 51-53 3295 KG 's-GRAVENDEEL Tel.: 078 - 6739311 Fax: 078 - 6734360		Akkoord HE adviseurs:	GOEDGEKEURD	BEKEKEN Door A.A. Peters - HE adviseurs om 14:09 , 1-9-10																					
59																																
60																																
61																																

12/10/2010 Gezien HE