

	Groepnummer			
	Lustype	FDI, Sinterse eerste lus	} Ringleiding	
	Meldertype	A: Automatische melders H: Hand melders B: Brandalarm sprinkler		T: Techniek melding S: Supervisie melding
	Melderaantal			
			Lokale zone	Detectiezone

↓	↓	↓	↓	↓	Plaats	↓
Groep	Lus	Tg	Kanalis			Zone
1	FD101	B		Brandalarm	Alarmplep AK-01	
2	FD101	B			Alarmplep AK-02	
3	FD101	B			Flowswitch Pompkamer	
4	FD101	B			Flowswitch BG Noordzijde	
5	FD101	B			Flowswitch BG Zuidzijde	
6	FD101	B			Flowswitch 1e Verd. Noordzijde	
7	FD101	B			Flowswitch 2e Verd. Zuidzijde	
8	FD102	B			Flowswitch 3e Verd. Zuidzijde	
9	FD102	B			Flowswitch 4e Verd. Zuidzijde	
10	FD102	B			Flowswitch 5e Verd. Zuidzijde	
11	FD102	B			Flowswitch 6e Verd. Zuidzijde	
12	FD102	B			Flowswitch 2e Verd. Atrium	
13	FD102	B			Flowswitch 3e Verd. Atrium	
14	FD102	B			Flowswitch 4e Verd. Atrium	
15	FD102	B			Flowswitch 5e Verd. Atrium	
16	FD102	B				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	FD101	T		Techniek	Sprinklerpomp in bedrijf	
26	FD101	T			Sprinklerpomp storing	
27	FD101	T			Test afsluiter	
28						
29						
30	FD101	T			Jockeypomp storing	
31	FD101	T			Laag druk hoofdleiding	
32	FD101	T			Laag temperatuur pompkamer	
33	FD101	T			Wateroverlast pompkamer	
34						
35	FD101	T			Laag water reservoir	
36	FD101	T			Hoog water reservoir	
37						
38						
39						
40						

Bekabeling volgens NEN2535

Info Siemens CSE ENGI BT

FC2020

brandmeld-
centrale

Bedienings-
eenheid

EL2271 IP44
afm.: hxbxd
1012x600x500mm
kabelinvoer: onder

Lokatie;
-2 Parkeerkelder
Sprinklerruimte

Noodstroom

12 uur

230V 50Hz
Afzonderlijke groep

Voor bekabeling bedleneenheden, panelen etc. zie V001 blad 1.

Nr.	Kabel	Sturingen
A		Doormeldalarm (brandweer) hand melding (voerbereid)
B		Doormeldalarm (brandweer) autom.melding (voerbereid)
C		Doormeldalarm (brandweer) (voerbereid)
D		Doormelding storing (voerbereid)
E		Vertraagd alarm naar SCS (via Siline) (voerbereid)
F		Doormeldalarm naar SCS (via Siline) (voerbereid)
G		Storing naar SCS (via Siline) (voerbereid)
H		Syst.deel uit naar SCS (via Siline) (voerbereid)
J		Technische melding naar SCS (via Siline) (voerbereid)
K		Supervisie melding naar SCS (via Siline) (voerbereid)
L		Brandalarm sprinkler naar SCS (via Siline) (voerbereid)
1	Lus FD101	Doormelding Brandalarm naar BMC...
2	Lus FD101	Sprinktermeldcentrale in bedrijf
3	Lus FD101	Sprinktermeldcentrale storing
4	Lus FD101	Supervisie Sprinkler
5	Lus FD101	Syst.deel uit Sprinkler
6	Lus FD101	Brandalarm Pompkamer
7	Lus FD101	Brandalarm BG Noordzijde
8	Lus FD101	Brandalarm BG Zuidzijde + Atrium
9	Lus FD101	Brandalarm 1e Verd. Noordzijde
10	Lus FD101	Brandalarm 1e Verd. Zuidzijde
11	Lus FD101	Brandalarm 2e Verd. Zuidzijde
12	Lus FD101	Brandalarm 3e Verd. Zuidzijde
13	Lus FD101	Brandalarm 4e Verd. Zuidzijde
14	Lus FD101	Brandalarm 5e Verd. Zuidzijde
15	Lus FD101	Brandalarm 6e Verd. Zuidzijde
16	Lus FD101	Doorm. GBS Storing sprinklerpomp
17	Lus FD101	Storing nulpotential
18	Lus FD101	Storing Jockeypomp
19	Lus FD101	Storing sleutelschakelaar
20	Lus FD101	Lage temp. pompkamer
21	Lus FD101	Lage druk hoofdleiding
22	Lus FD101	Brandalarm algemeen
23	Lus FD101	Sprinklerpomp in bedrijf
24	Lus FD101	Storing install. automaat niet in
25	Lus FD101	Jockeypomp in bedrijf
26	Lus FD101	Wateroverlast pompkamer
27	Lus FD101	Test afsluiter
28		
29		
30		

Bekabeling in mm Ø tenzij anders aangegeven. * via FDC10222
Opgegeven aders zijn minimaal nodig voor sturingen

Voor vervolg groepen zie blad 2.

				Datum	30-09-2009	VU ACTA AMSTERDAM	SIEMENS	BLOKSCHEMA	FC2020-AA			cA51
				Get.	FD							+1
A	AS BUILT	08-07-2010	FD	Gr.c.								
Uitg.	Wijziging	Datum	Naam	Norm		Offerte nr.	Order nr.			Beveiligingsinstallatie Regnr. 80/1160 S1	[A3] G88034-50221-K001-A-51	Blad 1