

GEMEENTE ALMERE

OVL MEET- & VERDEELKAST TYPE: 4RI-3FN-NB-VG AL

	GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
	GEW.:	WIJZ.DAT.:					
	PROJ.NR.:	SCHAAL:					
	BOUWJR.:	OPDR.GEV.:				BLAD: 1	REV:
	FORMAAT:	OPDR.REF.:					

INHOUDSOPGAVE

TEKENINGNUMMER:	BLADNR.:	PAGINABESCHRIJVING:	REVISIE:	DATUM:	GEWIJZIGD DOOR:
4RI-3FN-NB-VG AL	01	VOORBLAD	-	01-01-2025	RG
	02	INHOUDSOPGAVE	-	01-01-2025	RG
	03	DRAADKLEUREN & CODERING	-	01-01-2025	RG
	04	RESERVE	-	-	-
	10	KASTAANZICHT	-	01-01-2025	RG
	11	KASTAANZICHT	-	01-01-2025	RG
	12	RESERVE	-	-	-
	20	INSTALLATIESCHEMA	-	01-01-2025	RG
	21	RESERVE	-	-	-
	25	AARDINGSSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	26	RESERVE	-	-	-
	30	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	31	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	32	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	33	RESERVE	-	-	-
	34	RESERVE	-	-	-
	40	KLEMMENSTROOK - X1	-	01-01-2025	RG
	41	RESERVE	-	-	-
	42	KLEMMENSTROOK - X2	-	01-01-2025	RG
	43	KLEMMENSTROOK - X3	-	01-01-2025	RG
	44	RESERVE	-	-	-
	45	RESERVE	-	-	-
	50	COMPONENTENLIJST	-	01-01-2025	RG
	51	COMPONENTENLIJST	-	01-01-2025	RG
	52	RESERVE	-	-	-

GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
GEW.:	WIJZ.DAT.:					
PROJ.NR.:	SCHAAL:					
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
FORMAAT:	OPDR.REF.:					
					BLAD: 2	REV:

DRAADKLEUREN

400VAC Hoofdstroom	Fase Nul Aarde	Zwart Licht Blauw Groen/Geel
230VAC Hoofdstroom	Fase Schakeldraad Nul Aarde	Bruin Zwart Licht Blauw Groen/Geel
230VAC Stuurstroom	Fase Schakeldraad Nul	Bruin Zwart Licht Blauw
24VAC/48VAC	Fase Nul Schakeldraad	Oranje Oranje Oranje-Wit (Gestreept)
24VDC	+	Rood-Wit (Gestreept)
	-	Blauw-Wit (Gestreept)
DALI+	+	Rood
DALI-	-	Zwart
Meetdraden Stroomtrafo		Zwart
Meet- & Regel (0-5/10V, 0/4-20mA)		Wit
Potentiaalvrij		Transparant
Intrinsiek Veilig		Donker Blauw
Overig		Paars

KLEMMENSTROOK CODERING

X1 : Hoofdstroom
X2 : Stuurstroom
X3 : Componenten derden

COMPONENT CODERING

- C : Meetspoel
- D : Diagnose / Testaansluiting
- E : Verwarming
- F : Installatieautomaat / Aardlekautomaat / Overspanningsbeveiliging
- GR : Met zekeringen afgezekerde groep
- GS : Groepschakelaar
- H : Verlichting
- HS : Hoofdschakelaar
- K : Installatierelais / Magneetrelais / Hulprelais / Begrenzers
- kWh : Kilowattuurmeter
- MU : Meettransformator
- PS : Voeding
- Q : Magneetschakelaar / Contactor
- RC : Filter / Snubberrelais
- S : Schakelaar / Druknop
- T : Tijdrelais / Schakelklok
- TH : Thermostaat / Hygrostaat
- U : Overige componenten
- V : Verdeelblok
- W : Antenne
- X : Klemmenstrook / Wandcontactdoos

GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
GEW.:	WIJZ.DAT.:					
PROJ.NR.:	SCHAAL:					
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
FORMAAT:	OPDR.REF.:					
					BLAD: 3	REV:



- DEURUITHOUDERS TOT 105 GRADEN, VERGRENDELD IN OPEN STAND
- INBRAAKWERENDE ZWENKGREEP, ZAMAK, ZWART GEPOEDERCOAT
- STICKER MET LOGO GEVAARLIJKE SPANNING BOVEN ELKE ZWENKGREEP
- BOSMA & BRONKHORST BV. IDENTIFICATIEPLAAT IN DE KAST

COMPARTIMENT 2:

- ZWENKGREEP GESCHIKT VOOR EEN EUROPROFIEL-
HALFCILINDER, EXCLUSIEF LEVERING CILINDER
- KUNSTSTOF A4 TEKENINGHOUDER GEMONTEERD OP STIFTEN
- MONTAGEVOORZIENING VOOR KASTVERLICHTING EN DEURSCHAKELAAR

MATERIAAL	RVS 304L
PLAATDIKTE	2 mm
KLEUR (POEDERCOAT)	RAL 7032
AFWERKING	AW4010 ANTI-WILDPLAK COATING
OPTIES	GAT T.B.V. ANTENNE (AFGEBLIND)
GEWICHT KAST LEDIG/TOTAAL	... kg / 114 kg
GEWICHT SOKKEL	30 kg


GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE	
GEW.:	WIJZ.DAT.:		
PROJ.NR.:	SCHAAI:		
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:		
FORMAAT:	OPDR.REF.:		

ONDERWERP:

TEK.NR:	
---------	--

BLAD: 10

REV:	
------	--



VOORAANZICHT (ZONDER DEUREN EN SOKKEL)

- ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSKLASSE LAAGSPANNINGSVERDEELKAST : KLASSE I
- TEKSTPLATEN, INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN, WITTE ACHTERGROND MET ZWARTE LETTERS
- TEKSTPLATEN ZIJN STANDAARD GEPLAKT
- HALYESTER KAST(EN) * - GEMARKEERD ZIJN UITGEVOERD MET HANDBEDIENBARE SLUITINGSSCHROEVEN

GET.:	AANM.DAT.:
GEW.:	WIJZ.DAT.:
PROJ.NR.:	SCHAAL:
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:
FORMAAT:	OPDR.REF.:

REVISIE


ONDERWERP:

TEK.NR:


BLAD: 11

REV:

COMPARTIMENT 1



COMPARTIMENT 2




LEGENDA

- HAR = HOOFDAARDRAIL
- AR = AARDRAIL
- PE = AARDRAIL VERDEELKAST
- CU25 = KOPER KERNDORSNEDE 25 mm²
- VDS-X = VDS DRAAD X = .. mm²
- = AARDLEIDING
- = BESCHERMLEIDING
- = VEREFFENINGSLEIDING

	GET.:	AANM,DAT.:	REVISE		ONDERWERP:	TEK,NR:	
	GEW.:	WIJZ,DAT.:					
	PROJ,NR.:	SCHAAL:					
	BOUWJR.:	OPDR,GEV.:				BLAD: 25	REV:
	FORMAAT:	OPDR,REF.:					

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		MAGNEETSCHAK.		OPENBARE			OPENBARE			OPENBARE			OPENBARE			
		INSCHAKELN		VERLICHTING			VERLICHTING			VERLICHTING			VERLICHTING			
		Q1		GROEP 1			GROEP 2			GROEP 3			GROEP 4			



	GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
	GEW.:	WIJZ.DAT.:					
	PROJ.NR.:	SCHAAL:					
	BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
	FORMAAT:	OPDR.REF.:				BLAD: 31	REV:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														230VAC		
														VASTE VOEDING		
														F3		
BLAD 30 L1 L2 L3 N L N X X F3 B16A L N X3Ø1 L3 Ø2 N ØPE F3 TELEMETRIE/STURING (DERDEN) (INDIEN VAN TOEPASSING)																
						GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:					TEK.NR:	
						GEW.:	WIJZ.DAT.:									
						PROJ.NR.:	SCHAAL:									
						BOUWJR.:	OPDR.GEV.:									
						FORMAAT:	OPDR.REF.:								BLAD: 32	REV:

AANTAL: TAG NR.:		OMSCHRIJVING:	TYPE:	FABRIKANT:	ARTIKEL NR.:	COMPART.:
1	-	RVS BUITENKAST 1100x1200x300 mm (HxBxD), 2-COMP, RAL 7032, AW4010	BB.1100.1200-2.300 NB	BOSMA & BRONKHORST BV	-	-
1	-	RVS INGRAAFSOKKEL 750x1200x300 mm (HxBxD), RAL 7032	BBS.750.1200.300	BOSMA & BRONKHORST BV	-	-
2	-	MONTAGEPLAAT COMPACTE AANSLUITMODULE (CAM)	CT100403	CONNECTENS	CT100403	1
1	-	HALYESTERKAST 270x360x171 mm, TRANSPARANTE DEKSEL, GRONDPLAAT	K434	EATON	1860810	2
1	-	HALYESTERKAST 270x270x171 mm, TRANSPARANTE DEKSEL, GRONDPLAAT	K433	EATON	1860809	2
2	-	HALYESTERKAST 270x180x171 mm, TRANSPARANTE DEKSEL, GRONDPLAAT	K432	EATON	1860808	1,2
1	-	HALYESTER KRACHTGROEPENKAST 4x25A, TRANSPARANTE DEKSEL	GK424a	EATON	1862815	2
8	-	SLUITINGSCHROEF BL78, HANDBEDIENING	Y400H	EATON	1037922	2
3	-	TUSSENSTUK 3, OPEN	U430	EATON	1860722	2
0,3	PE	AARDRAIL 63A, MESSING VERNIKKELD, M6x10	12x3 mm	JMV	9200051	2
2	HAR, AR	POTENTIAALVEREFFENINGSRAIL GEÏSOLEERD	1809	OBO-BETTERMANN	5015073	1,2
1	F1	INSTALLATIEAUTOMAAT 1P+N, 6A, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PLN6-B6/1N-MW	EATON	263161	2
1	F2	AARDLEKAUTOMAAT 1P+N, 16A/30mA, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PKN6-16/1N/B/003-A-MW	EATON	236633	2
1	F3	INSTALLATIEAUTOMAAT 1P+N, 16A, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PLN6-B16/1N-MW	EATON	263164	2
12	GR1, GR2, GR3, GR4	SCHROEFKOP DII, PORSELEIN, VERZEGELBAAR	K II	HAGER	LE27SKP	2
12	GR1, GR2, GR3, GR4	D-PASSCHROEF 10A	S II-10	HAGER	LE27P10	2
12	GR1, GR2, GR3, GR4	ZEKERING 10A, TRAAG, gG	D II DT II-10A	HAGER	LE2710	2
2	HS-NB, HS	LASTSCHEIDER DUCO 4P, 63A, ZONDER KNOP EN AS	DCM63/4-SK-VC	EATON	1314016	1,2
2	HS-NB, HS	BEDIENINGSAS	4K6172/188MMDCM	EATON	1314281	1,2
2	HS-NB, HS	DRAAIGREEP DEURINBOUW, 6 mm, BLAUW, HANGSLOTVERGRENDELING	K1DB/P	EATON	1818029	1,2
4	HS-NB, HS	AFSCHERMKAP	COVERDCM/DMM40/63	EATON	1314331	1,2
4	GS1, GS2, GS3, GS4	LASTSCHAKELAAR 3P+N, 40A, VERGRENDELBAAR	KS	ENSTO	KS3.40N	2
1	Q1	MAGNEETSCHAKELAAR 230V, 4P, 63A	DILMP63 (230V50Hz, 240V60Hz)	EATON	109855	2
8	Q1	KLEMAFDEKKING IP2X VOOR MAGNEETSCHAKELAAR DILMP	DILMP65-XIP2X	EATON	106491	2
1	S1	KEUZESCHAKELAAR 0-AUTO-HAND	T0-1-73805 GB/Z	EATON	-	2
2	S1	ASVERLENGING VOOR KEUZESCHAKELAAR	ZAV-T0	EATON	027044	2
1	T1	SCHAKELKLOK DIGITAAL, ASTRO WEEKPROGRAMMA, 230V, 1-KANAAL	SELEKTA 170 top3	THEBEN	1700130	2
1	H10	KASTVERLICHTINGSARMATUUR MET SCHAKELAAR OPBOUW, 230V/8W LED	LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	LEDVANCE	EAN 4058075106130	2
1	S10	DEURSCHAKELAAR STOOTNOK, 1M1V, SCHROEFAANSLUITING	LS-S11/F	EATON	106784	2
1	X10	PANEELWANDCONTACTDOOS 230V, 16A, IP54, GRIJS	-	PCE	601.450.03	2
		GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE	ONDERWERP:	
		GEW.:	WIJZ.DAT.:			
		PROJ.NR.:	SCHAAL:			
		BOUWJR.:	OPDR.GEV.:			
		FORMAAT:	OPDR.REF.:			
					TEK.NR:	
					BLAD: 50	REV:

OVL MEET- & VERDEELKAST TYPE: 6RI-3FN-NB-VG AL

GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR;	
GEW.:	WIJZ.DAT.:					
PROJ.NR.:	SCHAAL:					
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:				1	REV:
FORMAAT:	OPDR.REF.:					

INHOUDSOPGAVE

TEKENINGNUMMER:	BLADNR.:	PAGINABESCHRIJVING:	REVISIE:	DATUM:	GEWIJZIGD DOOR:
6RI-3FN-NB-VG AL	01	VOORBLAD	-	01-01-2025	RG
	02	INHOUDSOPGAVE	-	01-01-2025	RG
	03	DRAADKLEUREN & CODERING	-	01-01-2025	RG
	04	RESERVE	-	-	-
	10	KASTAANZICHT	-	01-01-2025	RG
	11	KASTAANZICHT	-	01-01-2025	RG
	12	RESERVE	-	-	-
	20	INSTALLATIESCHEMA	-	01-01-2025	RG
	21	RESERVE	-	-	-
	25	AARDINGSSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	26	RESERVE	-	-	-
	30	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	31	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	32	STROOMKRINGSCHEMA	-	01-01-2025	RG
	33	RESERVE	-	-	-
	34	RESERVE	-	-	-
	40	KLEMMENSTROOK - X1	-	01-01-2025	RG
	41	KLEMMENSTROOK - X1	-	01-01-2025	RG
	42	KLEMMENSTROOK - X2	-	01-01-2025	RG
	43	KLEMMENSTROOK - X3	-	01-01-2025	RG
	44	RESERVE	-	-	-
	45	RESERVE	-	-	-
	50	COMPONENTENLIJST	-	01-01-2025	RG
	51	COMPONENTENLIJST	-	01-01-2025	RG
	52	RESERVE	-	-	-

GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
GEW.:	WIJZ.DAT.:					
PROJ.NR.:	SCHAAL:					
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
FORMAAT:	OPDR.REF.:					
					BLAD: 2	REV:

DRAADKLEUREN

400VAC Hoofdstroom	Fase Nul Aarde	Zwart Licht Blauw Groen/Geel
230VAC Hoofdstroom	Fase Schakeldraad Nul Aarde	Bruin Zwart Licht Blauw Groen/Geel
230VAC Stuurstroom	Fase Schakeldraad Nul	Bruin Zwart Licht Blauw
24VAC/48VAC	Fase Nul Schakeldraad	Oranje Oranje Oranje-Wit (Gestreept)
24VDC	+ -	Rood-Wit (Gestreept) Blauw-Wit (Gestreept)
DALI+ DALI-	+ -	Rood Zwart
Meetdraden Stroomtrafo		Zwart
Meet- & Regel (0-5/10V, 0/4-20mA)		Wit
Potentiaalvrij		Transparant
Intrinsiek Veilig		Donker Blauw
Overig		Paars

KLEMMENSTROOK CODERING

X1 : Hoofdstroom
X2 : Stuurstroom
X3 : Componenten derden

COMPONENT CODERING

C : Meetspoel
D : Diagnose / Testaansluiting
E : Verwarming
F : Installatieautomaat / Aardlekautomaat / Overspanningsbeveiliging
GR : Met zekeringen afgezekerde groep
GS : Groepschakelaar
H : Verlichting
HS : Hoofdschakelaar
K : Installatierelais / Magneetrelais / Hulpelais / Begrenzers
kWh : Kilowattuurmeter
MU : Meettransformator
PS : Voeding
Q : Magneetschakelaar / Contactor
RC : Filter / Snubberrelais
S : Schakelaar / Drukknop
T : Tijdrelais / Schakelklok
TH : Thermostaat / Hygrostaat
U : Overige componenten
V : Verdeelblok
W : Antenne
X : Klemmenstrook / Wandcontactdoos

	GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
	GEW.:	WIJZ.DAT.:					
	PROJ.NR.:	SCHAAL:				3	REV:
	BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
	FORMAAT:	OPDR.REF.:					



- DEURUITHOUDERS TOT 105 GRADEN, VERGRENDELD IN OPEN STAND
- INBRAAKWERENDE ZWENKGREEP, ZAMAK, ZWART GEPOEDERCOAT
- STICKER MET LOGO GEVAARLIJKE SPANNING BOVEN ELKE ZWENKGREEP
- BOSMA & BRONKHORST BV. IDENTIFICATIEPLAAT IN DE KAST

COMPARTIMENT 2:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| MATERIAAL | RVS 304L |
| PLAATDIKTE | 2 mm |
| KLEUR (POEDERCOAT) | RAL 7032 |
| AFWERKING | AW4010 ANTI-WILDPLAK COATING |
| OPTIES | GAT T.B.V. ANTENNE (AFGEBLIND) |
| GEWICHT KAST LEDIG/TOTAAL | ... kg / 116 kg |
| GEWICHT SOKKEL | 30 kg |


GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE	
GEW.:	WIJZ.DAT.:		
PROJ.NR.:	SCHAAI:		
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:		
FORMAAT:	OPDR.REF.:		

ONDERWERP:

TEK.NR:	
---------	--

BLAD: 10

REV:	
------	--



VOORAANZICHT (ZONDER DEUREN EN SOKKEL)

- ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSKLASSE LAAGSPANNINGSVERDEELKAST : KLASSE I
- TEKSTPLATEN, INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN, WITTE ACHTERGROND MET ZWARTE LETTERS
- TEKSTPLATEN ZIJN STANDAARD GEPLAKT
- HALYESTER KAST(EN) * - GEMARKEERD ZIJN UITGEVOERD MET HANDBEDIENBARE SLUITINGSSCHROEVEN

GET.:	AANM.DAT.:
GEW.:	WIJZ.DAT.:
PROJ.NR.:	SCHAAL:
BOUWJR.:	OPDR.GEV.:
FORMAAT:	OPDR.REF.:

REVISIE


ONDERWERP:

TEK.NR:


BLAD: 11

REV:

COMPARTIMENT 1




COMPARTIMENT 2




LEGENDA

- HAR = HOOFDAARDRAIL
- AR = AARDRAIL
- PE = AARDRAIL VERDEELKAST
- CU25 = KOPER KERNDORSNEDE 25 mm²
- VDS-X = VDS DRAAD X = .. mm²
- = AARDLEIDING
- = BESCHERMLEIDING
- = VEREFFENINGSLEIDING

	GET.:	AANM,DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK,NR:	
	GEW.:	WIJZ,DAT.:					
	PROJ,NR.:	SCHAAL:					
	BOUWJR.:	OPDR,GEV.:				BLAD: 25	REV:
	FORMAAT:	OPDR,REF.:					





AANTAL: TAG NR.:		OMSCHRIJVING:	TYPE:	FABRIKANT:	ARTIKEL NR.:	COMPART.:
1	-	RVS BUITENKAST 1100x1200x300 mm (HxBxD), 2-COMP., RAL 7032, AW4010	BB.1100.1200-2.300 NB	BOSMA & BRONKHORST BV	-	-
1	-	RVS INGRAAFSOKKEL 750x1200x300 mm (HxBxD), RAL 7032	BBS.750.1200.300	BOSMA & BRONKHORST BV	-	-
2	-	MONTAGEPLAAT COMPACTE AANSLUITMODULE (CAM)	CT100403	CONNECTENS	CT100403	1
2	-	HALYESTERKAST 270x360x171 mm, TRANSPARANTE DEKSEL, GRONDPLAAT	K434	EATON	1860810	2
2	-	HALYESTERKAST 270x180x171 mm, TRANSPARANTE DEKSEL, GRONDPLAAT	K432	EATON	1860808	1,2
1	-	HALYESTER KRACHTGROEPENKAST 6x25A, TRANSPARANTE DEKSEL	GK426a	EATON	1862819	2
8	-	SLUITINGSCHROEF BL78, HANDBEDIENING	Y400H	EATON	1037922	2
2	-	TUSSENSTUK 4, OPEN	U440	EATON	1860723	2
1	-	TUSSENSTUK 3, OPEN	U430	EATON	1860722	2
0,4 m	PE	AARDRAIL 63A, MESSING VERNIKKELD, M6x10	12x3 mm	JMV	9200051	2
2	HAR, AR	POTENTIAALVEREFFENINGSRAIL GEÏSOLEERD	1809	OBO-BETTERMANN	5015073	1,2
1	F1	INSTALLATIEAUTOMAAT 1P+N, 6A, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PLN6-B6/1N-MW	EATON	263161	2
1	F2	AARDLEKAUTOMAAT 1P+N, 16A/30mA, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PKN6-16/1N/B/003-A-MW	EATON	236633	2
1	F3	INSTALLATIEAUTOMAAT 1P+N, 16A, B-KARAKTERISTIEK, 6kA	PLN6-B16/1N-MW	EATON	263164	2
18	GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6	SCHROEFKOP DII, PORSELEIN, VERZEGELBAAR	K II	HAGER	LE27SKP	2
18	GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6	D-PASSCHROEF 10A	S II-10	HAGER	LE27P10	2
18	GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6	ZEKERING 10A, TRAAG, gG	D II DT II-10A	HAGER	LE2710	2
2	HS-NB, HS	LASTSCHEIDER DUCO 4P, 63A, ZONDER KNOP EN AS	DCM63/4-SK-VC	EATON	1314016	1,2
2	HS-NB, HS	BEDIENINGSAS	4K6172/188MMDCM	EATON	1314281	1,2
2	HS-NB, HS	DRAAIGREEP DEURINBOUW, 6 mm, BLAUW, HANGSLOTVERGRENDELING	K1DB/P	EATON	1818029	1,2
4	HS-NB, HS	AFSCHERMKAP	COVERDCM/DMM40/63	EATON	1314331	1,2
6	GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6	LASTSCHAKELAAR 3P+N, 40A, VERGRENDELBAAR	KS	ENSTO	KS3.40N	2
1	Q1	MAGNEETSCHAKELAAR 230V, 4P, 63A	DILMP63 (230V50Hz, 240V60Hz)	EATON	109855	2
8	Q1	KLEMAFDEKKING IP2X VOOR MAGNEETSCHAKELAAR DILMP	DILMP65-XIP2X	EATON	106491	2
1	S1	KEUZESCHAKELAAR 0-AUTO-HAND	T0-1-73805 GB/Z	EATON	-	2
2	S1	ASVERLENGING VOOR KEUZESCHAKELAAR	ZAV-T0	EATON	027044	2
1	T1	SCHAKELKLOK DIGITAAL, ASTRO WEEKPROGRAMMA, 230V, 1-KANAAL	SELEKTA 170 top3	THEBEN	1700130	2
1	H10	KASTVERLICHTINGSARMATUUR MET SCHAKELAAR OPBOUW, 230V/8W LED	LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	LEDVANCE	EAN 4058075106130	2
1	S10	DEURSCHAKELAAR STOOTNOK, 1M1V, SCHROEFAANSLUITING	LS-S11/F	EATON	106784	2
1	X10	PANEELWANDCONTACTDOOS 230V, 16A, IP54, GRIJS	-	PCE	601.450.03	2
		GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE	ONDERWERP:	
		GEW.:	WIJZ.DAT.:			
		PROJ.NR.:	SCHAAL:			
		BOUWJR.:	OPDR.GEV.:			
		FORMAAT:	OPDR.REF.:			
					TEK.NR:	
					BLAD: 50	REV:

AANTAL:	TAG NR.:	OMSCHRIJVING:	TYPE:	FABRIKANT:	ARTIKEL NR.:	COMPART.:
18	X1	AANSLUITKLEM DUBBEL GRIJS	UK 10-TWIN	PHOENIX	3005196	2
6	X1	AANSLUITKLEM DUBBEL BLAUW	UK 10-TWIN BU	PHOENIX	3005235	2
7	X1	EINDSTEUN	CLIPFIX 35	PHOENIX	3022218	2
1	X1	NAAMPLAAT	KLM-A	PHOENIX	1004348	2
6	X2, X3	AANSLUITKLEM GRIJS	UT 2,5	PHOENIX	3044076	2
1	X3	AANSLUITKLEM BLAUW	UT 2,5 BU	PHOENIX	3044089	2
1	X2	STEEKBRUG 2-VOUDIG	FBS 2-5	PHOENIX	3030161	2
2	X2, X3	AFSLUITPLAAT	D-UT 2,5/10	PHOENIX	3047028	2
7	X2, X3	EINDSTEUN	CLIPFIX 35-5	PHOENIX	3022276	2
15	-	KABELWARTEL KUNSTSTOF IP68	M40	JACOB	50.640 PA7035	1,2
15	-	KABELWARTEL CONNECTIEMOER	M40	JACOB	50.240 PA7035	1,2
8	-	KABELWARTEL BLINDDOP	HSK-V PG36/M40 NPT	HUMMEL	1.280.0036.00	2
1	-	KABELWARTEL M40 INZETSTUK 4x8 mm	SKINTOP DIX-M	LAPP	53340480	1
2	-	KABELWARTEL KUNSTSTOF IP68 (1 STUKS VOOR DEURSCHAKELAAR)	M20	JACOB	50.620 PA7035	2
1	-	KABELWARTEL CONNECTIEMOER	M20	JACOB	50.220 PA7035	2
1	-	KABELWARTEL BLINDDOP	HSK-V PG16/M20 NPT	HUMMEL	1.280.0016.00	2
2	-	KABELWARTEL KUNSTSTOF IP68	M16	JACOB	50.616 PA7035	2
2	-	KABELWARTEL CONNECTIEMOER	M16	JACOB	50.216 PA7035	2
1	-	KABELWARTEL KUNSTSTOF IP68	M12	JACOB	50.612 PA7035	2
1	-	KABELWARTEL CONNECTIEMOER	M12	JACOB	50.212 PA7035	2
1,5 m	-	PE KABELBUIS ROOD, D=50 mm (LOS MEEGELEVERD)	MANTELFLEX	WAVIN	7132305050	1

	GET.:	AANM.DAT.:	REVISIE		ONDERWERP:	TEK.NR:	
	GEW.:	WIJZ.DAT.:					
	PROJ.NR.:	SCHAAL:					
	BOUWJR.:	OPDR.GEV.:					
	FORMAAT:	OPDR.REF.:				BLAD: 51	REV: